

BMZ Hyperion Kompatibilitätsübersicht

Firmware Rev.: 4.21.R

Firmware Freigabe: 8.2.2023

System Artikel Nr.	Batteriemodul		kompatibel mit					
	Artikel Nr.	Typ	SMA SBS ⁽¹⁾	SMA STP SE ⁽²⁾	Kostal ⁽³⁾	GoodWe ⁽⁴⁾	SOFARSOLAR ⁽⁶⁾	Solis ⁽⁷⁾
41871	37832-02	Helios 1.5	3.7 / 5.0 / 6.0	./.	./.	./.	./.	./.
611280	37832-02	Helios 1.5	3.7 / 5.0 / 6.0	./.	./.	./.	./.	./.
615424	37832-02 ⁽⁵⁾ 612033, 626896 ⁽⁵⁾	Helios 1.5 Helios VE	3.7 / 5.0 / 6.0	./.	./.	./.	./.	./.
610853	612033, 626896	Helios VE	./.	./.	PLENTICORE plus/BI	./.	./.	./.
609678	612033, 626896	Helios VE	./.	./.	PLENTICORE plus/BI	./.	./.	./.
616038	612033, 626896	Helios VE	3.7 / 5.0 / 6.0	5.0 / 6.0 / 8.0 / 10.0	PLENTICORE plus/BI	ET PLUS+ Series ⁽⁴⁾	HYD/ME TL-3PH Series ⁽⁶⁾	S6-EH3P(3-10)K-H-EU ⁽⁷⁾

⁽¹⁾ Sunny Boy Storage Firmware Version 3.11.17.R oder neuer - min. 3 Module

⁽²⁾ Sunny Tripower SE Firmware Version 3.04.16.R oder neuer - min. 4 Module

⁽³⁾ PLENTICORE plus Wechselrichter benötigen für die Nutzung eines Hyperion einen Freischaltcode von Kostal - min. 3 Module

⁽⁴⁾ ET PLUS+ Serie (5-10 kW) mit Wechselrichter ARM Firmware Version: V20 oder höhere Version - min. 4 Module

⁽⁵⁾ In einem Hyperion sind ausschließlich 37832-02 (Helios 1.5) oder ausschließlich 612033, 626896 (Helios VE) zu benutzen

⁽⁶⁾ HYD 5K...20KTL-3PH und ME 5K...20KTL-3PH Serie mit Wechselrichter Firmware V110022 oder höhere Version - min. 4 Module

⁽⁷⁾ S6-EH3P(3-10)K-H-EU mit Wechselrichter Firmware V04-13 oder höhere Version - min. 3 Module